

■製品仕様

型名	SM-D0300	HE-T0420
外観形状		
種別	光電式住宅用防災警報器	定温式住宅用火災警報器
感知方式	煙感知方式(光電式2種)	熱感知方式(定温式)
鑑定型式番号	鑑住第19~58号	鑑住第19~59号
電源使用電池	DC3V リチウム電池	
電池寿命	10年間	
火災警報	「ビー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です」(繰り返し警報) 音量:70dB/m以上、赤ランプ点灯	
警報音停止	ボタン操作により約5分間停止(赤ランプ点灯継続)	
復旧	自己復旧方式	
自動試験機能故障警報	「ビビビ、異常です」(約30分毎に警報)、「ビビビ」(約60秒毎にブザー鳴動)、赤ランプ同期点滅	
電池切れ警報	「ビ、電池切れです」(約30分毎に警報)、「ビ」(約60秒毎にブザー鳴動)、赤ランプ同期点滅	
テスト機能	ボタン押下により警報音で状態を確認 正常時:「ビビ、ビー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です」 自動試験異常時:「ビビ、ビビビ、異常です」 電池切れ:「ビビ、ビ、電池切れです」	
主材質	ABS樹脂(難燃性)	
外形寸法	φ98mm×H43mm(取付けベース含む)	φ98mm×H45mm(取付けベース含む)
質量	約130g(電池含む)	約120g(電池含む)
本体色	ナチュラルホワイト(マンセル近似値:N9.3)	
使用環境温度	0~40℃	
付属品	取付ベース×1、電池×1、取付ネジ×2、取扱説明書×1	
販売価格	6,400円(税込6,720円)	

- 本警報器は火災で発生する煙(煙式)または熱(熱式)をキャッチして音声警報で知らせるものです。
- 本警報器は音声警報をその場で発します。日頃、人のいない部屋に設置する場合は、音声警報が聞こえることを確認のうえ設置してください。また、次のような場合は音声警報に気付かないことがありますのでご注意ください。
 - ・薬を服用後または飲酒後に就寝した場合
 - ・就寝部屋以外で警報器が作動した場合
 - ・交通、ステレオ、ラジオ、エアコンなどの騒音が大きい場合
- 本警報器は直接煙が入らない場合は作動しません。〈煙式に限る〉
- 次のような場合は火災を感知できないことがありますので注意してください。
 - ・火のまわりが早い場合
 - ・ガス漏れや薬品による爆発的な火災
 - ・煙の発生しない火災(煙式に限る)
 - ・くん煙火災(熱の発生しない火災)〈熱式に限る〉

- 本警報器は屋内型ですので、屋外でのご使用はおやめください。
- 電池がなくなった時は音声警報は鳴りません。
- くん煙式の殺虫剤など、多量のガスが発生する薬品を使用する場合は、誤報や電池の消耗につながりますので、警報器を取りはずしてください。〈煙式に限る〉
- 殺虫剤や化粧のスプレー、たばこの煙などを警報器に直接かけないでください。煙または蒸気がかかるおそれのある場所、煙等が滞留するおそれのある居室には取付けしないでください。誤報の原因になります。〈煙式に限る〉
- コンロやストーブの近くなど、高熱環境になる場所に取り付けしないでください。誤報の原因になります。
- 本警報器は絶対に分解、改造したり、針金など異物の挿入はしないでください。また、落下などにより強い衝撃を与えた機器は使用しないでください。

安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。
- この製品は住宅用火災警報器です。火災の発生を自動的にお知らせしますが、消火装置や火災防止器ではありません。
- この製品は住宅用火災警報器です。消防法で規定された自動火災報知設備の代用とはなりません。
- 浴室など湿気が多い場所に取付けしないでください。
- 取付け後は、定期的にテストして警報器の状態を確認してください。
- 10年を経過した警報器は、電池交換をせずに新しい警報器と交換してください。

※設置基準は自治体の条例により異なります。また、設置届の提出が必要な自治体もありますので、詳しくは所轄の消防署にお問い合わせください。

- 本警報器はセコムのホームセキュリティシステムには接続することはできません。接続できるタイプは別途ご用意しておりますのでセコムへお問い合わせください。
- 引きひもを取り付ける場合、別途指定のひも[1セット105円(送料別)]が必要となります。

信頼される安心を、社会へ。

SECOM

セコム株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-5-1

http://www.secom.co.jp

お問い合わせ

(社)川崎南青色申告会

事務所 川崎市川崎区宮前町8-17
電話 044(211)0141(代表)